

Herstellen van de koppeling ('pairing') tussen twee adapters



Stap 1:

Koppel adapter A met de ethernet kabel aan de omvormer en adapter B met de ethernetkabel aan de router.

Druk de 'Pair' knop van een Powerline adapter naar keuze (volgorde maakt niet uit t.o.v. de andere adapter) in gedurende 1 seconde, de 'Power LED' begint dan te knipperen.

Stap 2:

Druk nu binnen 2 minuten de 'Pair' knop van de Powerline adapter B in gedurende 1 seconde, de 'Power LED' begint dan te knipperen. Ongeveer 1 minuut later zullen de 'Powerline LED' op beide adapters branden.

NB:

1. Bij de TL-PA201/TL-PA211 V1/TL-PA210 V1/TL-PA251 V1, moet u de 'Pair' knop 3-8 seconden indrukken om de koppeling te starten.
2. Als u het enkele keren heeft geprobeerd zonder resultaat, drukt u dan de 'Pair' knop meer dan 10 seconden in. Hiermee verlaat de adapter het netwerk en kunt u de koppeling opnieuw beginnen bij Stap 1.

Stap 3:

Heeft u meerdere adapters, druk dan de 'Pair' knop op een van de adapters in het bestaande netwerk, en daarna de 'Pair' knop op de adapter die u wilt koppelen. Zo kunt u ze een voor een toevoegen.

Toelichting LED lampjes:

Power LED:

Moet altijd branden wanneer in het stopcontact. Als het in de 'pairing' mode of 'power-save' mode is, dan knippert deze LED.

Powerline LED:

Na succesvolle koppeling zal de LED branden. In Power-save mode staat deze uit.

Ethernet LED:

Deze zal branden als er een apparaat met de ethernetpoort is gekoppeld en ook aanstaat. De LED knipperd bij data transfer. Als de LED niet brand gedurende 5 minuten, staat de adapter in power-save mode.

Wi-Fi LED (bepaalde modellen):

Brandt of knippert wanneer er draadloze verbinding is.