

<https://www.sma-benelux.com/kenniscentrum/tech-tips-monitoring/communicatie-herstellen.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z7KbjsNZAS0>

- op uw laptop/smartphone schakelt u 4G (en andere dataverbindingen) 'UIT' én schakelt u "Verbind automatisch" 'UIT' bij uw thuisnetwerk.
- maak verbinding met Wifi van de SMA. In het Wifi overzicht op uw laptop/smartphone staat het netwerk SMAxxxxxxxxxxxx.

Ga na dat u verbonden blijft met het netwerk van de omvormer en niet met internet of een ander netwerk. Open uw internetbrowser (Internet Explorer, Chrome, Safari of Firefox).

- ga naar 192.168.12.3.
Werkt dit niet dan naar 192.168.100.1.
(Wanneer u verbonden bent via kabel, gebruikt u 169.254.12.3).
- Kies "Gebruiker" of "Installateur" met wachtwoord bijv. 12345!
Werkt dit wachtwoord niet, dan moet er bij SMA een ontgrendelings sleutel worden besteld.
- Kies "Apparaat Parameters">"Parameters bewerken">"Installatie Communicatie">"WLAN".
- hier eigen Netwerk naam kiezen. Of scan uitvoeren.
- Open tabblad "Veiligheid", en vul netwerknaam en ww in.
- Daarna "Alle opslaan". De omvormer is nu verbonden met uw netwerk.
- Registreer het systeem op Sunny Portal met u als gebruiker, incl. emailadres en ww. Gebruik het emailadres en ww van deze registratie om in te loggen in de app.